



HONDA
ENGINES

**AGT 7201 HSB DIGITAL AVR
GENERATOR DE CURENT MONOFAZAT**



ALTERNATOR

Tip:
Regulator tensiune:
Protecție la turație prea mică
Precizie tensiune:
Putere maxima:
Factor de putere:

NSM Italy

Sincron, monofazat cu perii
AVR digital cu microprocesor
Da
 $\pm 2\%$
6.5 kVA
1

MOTOR

Tip:
Model:
Capacitate cilindrica:
Putere maxima:
Sistem de aprindere:

Combustibil:
Capacitate rezervor:
Masa:
Pornire:
Consum:

HONDA

OHV, un cilindru, 4 timpi, racire cu aer
GX 390
 389 cm^3
13,0 HP
Digital, cu avans variabil și protecție la turație prea mare
Benzina fara plumb
6,1 l
31,0 kg
La sfoara
313 g/kWh



HONDA
ENGINES

GRUP GENERATOR

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Tensiune: | 230 V |
| Frecventa: | 50 Hz |
| Putere maxima: | 6,0 kVA |
| Turatie: | 3.000 rpm |
| Dimensiuni de gabarit: | 750x540x550 mm(L x l x h) |
| Masa: | 70 kg |

| | |
|------------------|---|
| Dotari standard: | O priza monofazata schuko 16A O priza monofazata CEE 32A Protectie termica Protectie lipsă ulei Multimetru digital cu afisarea tensiunii, frecventei, numarului curent si total de ore de functionare |
|------------------|---|

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Dotari optionale: | Sistem de roti si manere |
|-------------------|--------------------------|